



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff	MT	MT	MT					
	Un (V)			400	400	400	230	230					
	In (A)			32	40	16	16	16					
	N°POLI			3	4	3	2	2					
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N.POLI					3P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					9h	6h	6h	6h				
	CODICE SCAME					405.1674	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	3x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3,PE	L1,L2,PE	L2,L3,PE	L2,L3,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													

DATA 13/05/2006
 DISEG. F. Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34377

656.7024-675

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA