



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff	MT	MT	MT		MT			
	Un (V)		400		400	230	230	230		400			
	In (A)		32		40	16	16	16		16			
	N°POLI		3P+N		4	1P	1P	1P		3			
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"		Curva "C"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309		
	Un (V)	346 - 415				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	380 - 415	380 - 415		
	In (A)	32				16	16	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME	216.3237				417.1663	417.1663	417.1663	417.1663	417.1666	417.1666		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE		
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x4		Lampada BA9s 3W									
		L=2mt											

DATA 25/11/2005
 DISEG. F.Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34345

656.7826-640

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA