



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff	MT	MT	MT		MT	
	Un (V)			400		400	230	230	230		400	
	In (A)			32		40	16	16	16		16	
	N°POLI			3P+N		4	1P	1P	1P		3	
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"		Curva "C"	
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO						IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)						200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	380 - 415	380 - 415
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N°POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1666	418.1666
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	10	4x10								
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,PE
		SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W							