



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff						
	Un (V)				400	400						
	In (A)				63	63						
	N°POLI				4	4						
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						380-415	346-415	380-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)						32	16	16	16	16	16
	N.POLI						3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							406.3286	406.1687	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35								
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L2,N,PE
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI												
					Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg