



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff						
	Un (V)				230	230						
	In (A)				32	40						
	N°POLI				1P+N	2						
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N°POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							406.1683	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	2x16								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg