



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff	MT		MT		MT	
	Un (V)				400		400	400		230		230	
	In (A)				32		40	16		16		16	
	N°POLI				4		4	3		1		1	
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"		Curva "C"		Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)							30					
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)							380-415	380-415	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)							16	16	16	16	16	16
	N.POLI							3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE							6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	2,5	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con inter.crepuscolare		Lampada BA9s 3W							
				n'3 lampade LED									