



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff						
	Un (V)			400		400						
	In (A)			63		63						
	N°POLI			4		4						
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415	346-415	380-415	380-415	380-415	200 - 250
	In (A)						32	16	16	16	16	16
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME						406.3287	406.1687	406.1686	406.1686	406.1686	406.1683
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	16	2,5	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Lampada BA9eS 3W		Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

DATA	02/10/2007		A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti		MP34713	658.6950-764	FOGLIO 1 DI 2 SEGUE 2
DISEG.	F.Verzeroli						
VISTO	Gozzini						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini	PARRE - (Bergamo)	

