



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff		Diff			
	Un (V)				400		400		400			
	In (A)				63		63		63			
	N°POLI				4		4		4			
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"		Tipo "AC"			
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)							30		30			
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)						346-415		380-415	380-415	380-415	
	In (A)						63		32	16	16	
	N.POLI						3P+N+T		3P+T	3P+T	3P+T	
	CONFIGURAZIONE						6h		6h	6h	6h	
CODICE SCAME						561.6387		563.3286	563.1686	563.1686		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	10	10	10	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9s 3W				Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

