



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-Diff		MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)				400		400	400	400	400	230	230
	In (A)				100		63	32	16	16	16	16
	N°POLI				4		3	3	3	3	1	1
	INTERVENTO				"C + AC"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415	346-415	346-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)						63	32	16	16	16	16
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							561.6387	561.3287	561.1687	405.1686	405.1683	405.1683
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9s 3W						