



| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Terra Quadro | Alimentazione Quadro | | Pulsante di sgancio | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT | | MT - Diff | Diff. | | | Diff. | | |
| | Un (V) | | | 400 | | 400 | 400 | | | 400 | | |
| | In (A) | | | 250 | | 125 | 63 | | | 63 | | |
| | N°POLI | | | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | |
| | INTERVENTO | | | TM | | TMD | Tipo "AC" | | | Tipo "AC" | | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | |
| | Idn (mA) | | | | | Reg. | 30 | | | 30 | | |
| PRESE A SPINA | CAVI SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | |
| | TIPO | | | | | Interbloccata | | Interbloccata | Interbloccata | | Interbloccata | Interbloccata |
| | Un (V) | | | | | 380 - 415 | | 346 - 415 | 346 - 415 | | 346 - 415 | 346 - 415 |
| | In (A) | | | | | 125 | | 32 | 32 | | 32 | 32 |
| | N.POLI | | | | | 3P+T | | 3P+N+T | 3P+N+T | | 3P+N+T | 3P+N+T |
| | CONFIGURAZIONE | | | | | 6h | | 6h | 6h | | 6h | 6h |
| MORSETTI | CODICE SCAME | | | | | 557.12586 | | 406.3287 | 406.3287 | | 406.3287 | 406.3287 |
| | CAVI SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | |
| | N°SEZ. (mmq) | 50 | 3x95+50 | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE |
| | SEZ. (mmq) | 95 | 95 | 95 | 2,5 | 35 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 |
| COMPONENTI VARI | | | | | Lampada BA9s 3W | | | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg |
| | | | | | | | | | | | | |

