



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra Quadro	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		MT - Diff	Diff.			Diff.		
	Un (V)			400		400	400			400		
	In (A)			250		125	63			63		
	N°POLI			4		4	4			4		
	INTERVENTO			TM		TMD	Tipo "AC"			Tipo "AC"		
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					Reg.	30			30		
PRESE A SPINA	CAVI SEZ. (mmq)											
	TIPO					Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)					380 - 415		346 - 415	346 - 415		346 - 415	346 - 415
	In (A)					125		32	32		32	32
	N.POLI					3P+T		3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T
	CONFIGURAZIONE					6h		6h	6h		6h	6h
MORSETTI	CODICE SCAME					557.12586		406.3287	406.3287		406.3287	406.3287
	CAVI SEZ. (mmq)											
	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	95	95	95	2,5	35	16	6	6	16	6	6
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

