



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										Lampada Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT-Diff	Diff	MT		Diff	MT			
	Un (V)			400	400	400	400		400	400			
	In (A)			250	125	63	63		40	32			
	N°POLI			4	4	4	3		4	3			
	INTERVENTO					"Tipo AC"	Curva "C"		"Tipo AC"	Curva "C"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				reg.	30			30				
PRESE A SPINA	TIPO				interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)				346 - 415		346-415	346-415		346-415	346-415	346-415	
	In (A)				125		63	63		32	32	32	
	N.POLI				3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	
	CONFIGURAZIONE				6h		6h	6h		6h	6h	6h	
	CODICE SCAME				557.12587		557.6377	557.6377		557.3287	405.3287	405.3287	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	50	70	70	35	16	16	16	16	6	6	6	
COMPONENTI VARI													Fusibile 9x35 2A