



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										Lampada Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	
	Un (V)			400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	In (A)			400	63	63	63	63	63	63	63	63	
	N°POLI			3P+N	4	3P+N	4	3P+N	4	3P+N	4	3P+N	
	INTERVENTO				Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				500		500		500		500		
PRESE A SPINA	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N.POLI												
	CONFIGURAZIONE												
	CODICE SCAME												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50			5x35		5x35		5x35		5x35	
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N
	SEZ. (mmq)	95	95	95	16	16	16	16	16	16	16	16	2,5
COMPONENTI VARI													Lampada BA9s 3W
													Fus. 9x35 2A

DATA 10/09/2007
 DISEG. F.Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34724

661.0400-165

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA