



* Proteggere a monte con interruttore MT da 25KA.

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro							Lampada Segnalazione			
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	Diff	MT				
	Un (V)			400	400	400	400	230	230				
	In (A)			400	125	125	125	25	16				
	N°POLI			4	4	4	4	2	1				
	INTERVENTO				TMD	TMD	TMD	Tipo "AC"	Curva "C"				
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					Reg.	Reg.	Reg.	30					
PRESE A SPINA	TIPO				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata				
	Un (V)				380-415	380-415	380-415		200 - 250				
	In (A)				125	125	125		16				
	N.POLI				3P+T	3P+T	3P+T		2P+T				
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h		6h				
CODICE SCAME					503.12586-RM	503.12586-RM	503.12586-RM		405.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	120	4x(1x150)									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N	L1,N,PE	L1,N		
		SEZ. (mmq)	120	150	150	35	35	35	4	4			
COMPONENTI VARI										Fusibile 9x35 2A			