



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro									Lampada Segnalzione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT-Diff	Diff	MT	Diff	MT	MT	MT	
	Un (v)			400	400	400	400	400	400	400	230	
	In (A)			125	100	40	32	63	16	16	16	
	N°POLI			3P+N	4	4	3	4	3	3	1	
	INTERVENTO			TM	"C + A"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				300	30		30				
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (v)						346 - 415		380 - 415	380 - 415	200 - 250	
	In (A)						32		16	16	16	
	N.POLI						3P+N+T		3P+N+T	3P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE						6h		6h	6h	6h	
	CODICE SCAME						405.3287		405.1687	405.1686	405.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50		5x35							
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	50	70	70	25	10	6	16	4	4	4	2,5
COMPONENTI VARI												Fusibile 9x35 2A