



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio								Lampada Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		MT - Diff	Diff	MT	MT	Diff	MT	MT	
	Un (V)			400		400	400	400	400	400	400	400	
	In (A)			160		125	63	32	32	63	32	32	
	N°POLI			3P+N		4	4	3	3	4	3	3	
	INTERVENTO							Curva "C"	Curva "C"		Curva "C"	Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					Reg.	30			30			
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)							346 - 415	346 - 415		346 - 415	346 - 415	
	In (A)							32	32		32	32	
	N°POLI							3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	
	CONFIGURAZIONE							6h	6h		6h	6h	
	CODICE SCAME							405.3287	405.3287		405.3287	405.3287	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	70	2x(3x1x70)+70			3x70+35							
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	50	70	70	2,5	35	16	6	6	16	6	6	2,5
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W								

DATA 14/07/2005  
 DISEG. F. Verzeroli  
 VISTO Gozzini  
 APPR. Gozzini

**SCAME**  
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34965

661.5160-114

FOGLIO 1 DI 1  
 SEGUE