



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro									Lampada Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	Diff	MT	MT	MT	
	Un (V)			400	400	400	400	400	400	400	400	
	In (A)			160	32	32	32	63	16	16	16	
	N°POLI			3P+N	4	4	4	4	3	3	3	
	INTERVENTO				Tipo "AC"	Tipo "AC"	Tipo "AC"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				300 Sel.	300 Sel.	300 Sel.	30				
PRESE A SPINA	TIPO								Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)								346 - 415	346 - 415	346 - 415	
	In (A)								16	16	16	
	N.POLI								3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	
	CONFIGURAZIONE								6h	6h	6h	
	CODICE SCAME								405.1687	405.1687	405.1687	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	3x70+35		5x6	5x6	5x6					
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	35	70	35	6	6	6	16	4	4	4	2,5
COMPONENTI VARI												

DATA 07/03/2007  
 DISEG. F. Verzeroli  
 VISTO Gozzini  
 APPR. Gozzini

**SCAME**  
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34791

661.5160-157

FOGLIO 1 DI 1  
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA