



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro							Lampaa Segnalazione			
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	Diff	Diff	Diff						
	Un (V)			400	400	400	400						
	In (A)			160	63	40	25						
	N°POLI			3P+N	4	4	4						
	INTERVENTO				Tipo "AC"	Tipo "AC"	Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30	30	30						
PRESE A SPINA	TIPO				Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)				380 - 415	380 - 415		200 - 250	200 - 250				
	In (A)				63	32		16	16				
	N.POLI				3P+T	3P+T		2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE				6h	6h		6h	6h				
	CODICE SCAME				556.6376	556.3286		406.1683	406.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	3x70+35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L1,N,PE			
	SEZ. (mmq)	35	50	50	16	10	4	4	4	2,5			
COMPONENTI VARI					Fusibili Neozed D02	Fusibili 10,3x38				Lampada BA9s 3W			

DATA 15/10/2007
 DISEG. F. Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34693

661.5160-170

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA