



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro								Lampada Segnalzione		
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			SEZ	MT-Diff	Diff	MT	Diff	MT	MT			
	Un (V)			400	400	400	400	400	400	400			
	In (A)			250	125	63	63	63	32	16			
	N°POLI			3P+N	4	4	3	4	3	3			
	INTERVENTO					Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"			
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)				Reg.	30		30						
.													
PRESE A SPINA	TIPO				Interbloccata		Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)				346 - 415		346 - 415		346 - 415	346 - 415			
	In (A)				125		63		32	16			
	N.POLI				3P+N+T		3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T			
	CONFIGURAZIONE				6h		6h		6h	6h			
CODICE SCAME				557.12587		557.6377		405.3287	405.1687				
.													
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	50	3x95+50										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N		
	SEZ. (mmq)	50	95	95	35	16	16	16	6	4	2,5		
COMPONENTI VARI											Fusibile 9x35 2A		