



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez.	Diff				Diff			
	Un (V)			400	400				400			
	In (A)			250	63				63			
	N°POLI			3P+N	4				4			
	INTERVENTO				Tipo "AC"				Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				30				30			
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)					346 - 415	380 - 415		346 - 415	380 - 415	380 - 415	380 - 415
	In (A)					32	32		16	16	16	16
	N.POLI					3P+N+T	3P+T		3P+N+T	3P+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE					6h	6h		6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME					406.3287	406.3286		406.1687	406.1686	406.1686	406.1686
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	50	70	70	16	6	6	16	4	4	4	4
COMPONENTI VARI						Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

