

QUADRO DE PROTEÇÃO ISONWAY

QUADRO DE PROTEÇÃO C/ TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 32A 8kW - ENTRADA MONOPOLAR (IDR CLASSE B, CONFORMIDADE NBR 17019)



Descrição Material:

Quadro de proteção ISONWAY com tomada padrão INDUSTRIAL 2P+T 32A 8kW, Entrada é monopolar com IDR classe B em conformidade com NBR 17019:2022 para Alimentação de VEs (veículos elétricos), inclui dispositivo de proteção contra surtos (DPS), interruptor diferencial residual (IDR).

Materiais Incluídos:

01 Caixa Scame compacta (285x145x107mm);
01 Tomada IND. 2P+T 32A/250V IP44 6H para embutir;
01 Disjuntor DIN monopolar 32A;
01 Interruptor diferencial DR bipolar de 40A (30mA);
02 DPS monopolar 20-40kA 275V - Classe II.

Características:

- *Proteção Abrangente:* Contra surtos elétricos, sobrecargas, curtos-circuitos e choques elétricos.
- *Conformidade:* ABNT NBR 5410 e NBR 17019.

Características Técnicas	Unidade	Definições
Código ISOTRON	-	0110043457
Corrente máxima de operação*	A	20 ~ 32
Tensão de operação	VCA	220 ~ 250
Potência máxima de operação**	kW	5 ~ 8
Frequência da rede	Hz	60
Máxima corrente de curto-circuito	kA	6
Corrente residual	mA	30 (Tipo B)
Classe de proteção	-	II
Nível de tensão de proteção - Up	kV	1,2
Tensão máxima de operação contínua - Uc	VCA	275
Corrente nominal de descarga @ 8/20 µs - In	kA	20 ~ 40
Indicação de proteção em serviço	-	Local, através de janela, (VERMELHO - FIM DA VIDA ÚTIL)
Conexão dos cabos de entrada	-	Diretamente no disjuntor
Seção dos cabos de entrada	mm ²	6 - 10
Torque dos parafusos de conexão elétrica	N.m	2,5
Conexão de saída	-	Diretamente na tomada
Padrão de tomada***	-	2P + T 6H (ABNT NBR CE)
Conexão do cabo de aterramento	-	Diretamente no conector
Seção do cabo de aterramento	mm ²	6 - 10
Grau de proteção	-	IP55
Material do invólucro	-	Termoplástico com proteção UV
Peso aproximado	kg	2.500
Dimensões	mm	285x145x107 (C x A x P)

*Corrente máxima da tomada industrial é 32A.

** Para tomada industrial, a potência máxima varia de acordo com a tensão de entrada da rede: 220v ~ 7,04kW, 230v ~ 7,36kW e 250v ~ 8kW.

*** Verifique se a tomada do carregador do seu veículo elétrico é compatível com o produto.