



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (v)		400	400									
	In (A)		32	40									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (v)	346-415			380-415	380-415	200-250	200-250					
	In (A)	32			16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	3P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	247.3297			406.1686	406.1686	406.1683	406.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	10	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI					Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg					

DATA 25/09/2006
 DISEG. F. Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32790

657.6134-008

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA