



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff										
	Un (V)		230	230										
	In (A)		32	40										
	N°POLI		1P+N	2										
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)			30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)	200-250			200-250	200-250	200-250	200-250						
	In (A)	32			16	16	16	16						
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME	247.3293			406.1683	406.1683	406.1683	406.1683						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)													
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	10	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI					Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg						