



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff							
	Un (V)			400	400							
	In (A)			63	63							
	N°POLI			4	4							
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"							
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	346-415				346-415	346-415	200-250	200-250	200-250		
	In (A)	63				32	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME		654.906397				406.3287	406.1687	406.1683	406.1683	406.1683		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.cor			Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili		
			Interr.crepuscolare			10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg		
				n°3 lampade LED								