



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff								
	Un (V)		400	400								
	In (A)		63	63								
	N°POLI		4	4								
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)			30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	346-415			380-415	380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)	63			32	32	16	16	16	16		
	N°POLI	3P+N+T			3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME	654.906397			406.3286	406.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	10	10	10	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI					Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		