



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	230								
	In (A)			32	40								
	N°POLI			1P+N	2								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	200-250				200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250		
	In (A)	32				16	16	16	16	16	16		
	N.POLI	2P+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME	247.3293				406.1683	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE		
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		