



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 30$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff						
	Un (V)			400		400						
	In (A)			32		40						
	N°POLI			4		4						
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415					346-415	346-415	346-415	346-415	200-250	200-250
	In (A)	32					32	32	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T					3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME		247.3297					405.3287	405.3287	406.1687	406.1687	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	2,5	10	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9s 3W				Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg