



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff	MT	MT	MT	MT					
	Un (V)		400	400	400	230	230	230					
	In (A)		32	40	16	16	16	16					
	N°POLI		4	4	3	1	1	1					
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)				30								
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	346-415			380-415	200-250	200-250	200-250					
	In (A)	32			16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	247.3297			405.1686	405.1683	405.1683	405.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	10	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													

DATA 14/10/2006
 DISEG. F.Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32934

657.8134-109

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA