



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 230														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 16														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff								
	Un (V)			230		230								
	In (A)			16		25								
	N°POLI			1P+N		2								
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)						30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	200-250					200-250	200-250	200-250	200-250				
	In (A)	32					16	16	16	16				
	N°POLI	2P+T					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		247.3293					405.1683	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
	SEZ. (mmq)	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare n° 3 lampade LED		Lampada BA9s 3W									