



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	bivalente	bivalente			
	Un (V)					380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)					16	16	16	16	16			
	N.POLI					3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME					412.1666	412.1666	412.1663	101.6403.G	101.6403.G			
	.												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													