



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff		MT	MT	MT				
	Un (V)			400	400		230	230	230				
	In (A)			32	40		16	16	16				
	N°POLI			3P+N	4		1	1	1				
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					32	16	16	16				
	N°POLI					3P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME					405.3286	405.1683	405.1683	405.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													

DATA 07/06/2005
 DISEG. T.Chigioni
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34253

656.7024-092

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA