



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			SEZ	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT		
	Un (V)			400	400	400	400	400	400	400		
	In (A)			400	63	63	63	63	63	63		
	N°POLI			3P+N	4	3	4	3	4	3		
	INTERVENTO				Tipo "A"	Curva "C"	Tipo "A"	Curva "C"	Tipo "A"	Curva "C"		
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				300 Sel.		300 Sel.		300 Sel.			
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata		Interbloccata		Interbloccata		
	Un (V)					380 - 415		380 - 415		346 - 415		
	In (A)					63		63		63		
	N.POLI					3P+T		3P+T		3P+N+T		
	CONFIGURAZIONE					6h		6h		6h		
	CODICE SCAME					557.6376		557.6376		557.6377		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	95	95	95	16	16	16	16	16	16		
COMPONENTI VARI												

